DIGITUS® Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 13 Zoll, UV-C, USB-C

DN-45004

EAN 4016032486145



Desktop Ladeschrank, 13", USB-C, UV-C 10 Ladestationen, Lüfter, 345 x 360 x 370 mm

Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beinhaltet 10 Ladeplätze, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Dank integrierter LED-Indikatoren haben Sie jederzeit den Ladevorgang im Blick (Rot: Ladevorgang; Grün: Ladevorgang beendet/kein Gerät angeschlossen). Abriebfeste Standfüße sorgen für einen rutschfreien Aufbau. Ein verbauter Lüfter in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine aktive Entwärmung des Schrankes. Verbaute UV-C Lampen sorgen für sterilere Verhältnisse und somit eine verbesserte Hygiene.

Die ideale Lösung zur sterilen Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte via USB-C™ Anschlüssen.

- UV-C Lampen zur verbesserten Hygiene
- Stahl-Fronttür mit 3-Punkt-Verschluss
- Ein-/Ausschalter an der Seite
- Stromeingang: C19; 110V/220V AC, 50/60 Hz, 16A
- Stromkabel: 2 Meter C19/Schutzkontaktstecker
- Stromleistung: 3500W
- 10 x USB-C™ Anschluss
- Produktabmessungen (H x B x T) in mm: 345 x 360 x 370 mm
- Tiefe des inneren Fachbodens: 294 mm
- USB-C™ Port Ausgang: 20W max (9V 2.2A/12V 1.67A) per Port; 200W max total
- Temperaturkontrolle: Lüfter starten automatisch, wenn die Innentemperatur 40 °C übersteigt
- Blaue Kunststoffhalterungen können bei Bedarf demontiert werden

Merkmale

- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Passend für Displaygröße: 33 cm (13")
- Anzahl der Geräte: 10
- USB-Anschluss (aufladen): USB C
- Zusätzlicher Anschluss (aufladen): nein
- UV-C Desinfektion: ja
- Datensynchronisation möglich: nein
- Typ: Feststehend
- Verriegelungsart: Mechanisch

Lieferumfang


- 1 x Ladeschrank
- 2 x Schlüssel
- 1 x Stromkabel
- 1 x Manual

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:









Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nur an Steckdosen betrieben werden, die mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist.
- Der elektrische Anschluss des Produkts muss unmittelbar an einer festinstallierten Steckdose erfolgen.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel ist nicht zulässig.
- Das Anschlusskabel muss unbeschädigt sein. Ein Kabel mit Knicken, Quetschungen oder Rissen ist sofort auszutauschen.
- Vor dem Anschluss von elektrischen Geräten an dem Produkt ist sicherzustellen, dass das anzuschließende Gerät einschließlich seines Anschlusskabels in einem fehler- und beschädigungsfreien Zustand ist.
- Bitte immer den Anschlussstecker vollständig in die Steckdose einstecken. Das Lösen darf nur über Ziehen am Stecker selbst erfolgen – niemals am Kabel ziehen.
- Bei der Betätigung von Türen oder Klappen ist darauf zu achten, dass die Anschlusskabel elektrischer Geräte nicht gequetscht oder beschädigt werden
- Nur in staub- und feuchtigkeitsgeschützten Innenbereich verwenden
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Demontage und Transport darf nur erfolgen, wenn der der Netzstecker zuvor gezogen wurde.
- Schließen Sie das Ladesystem nur an eine geerdete und leicht zugänglich Steckdose an.
- Beurteilung der Sicherheit muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Nutzung der Steckdosen darf nur mit den dafür vorgesehenen Geräten erfolgen, wie beispielsweise:
- Ladegeräte für Akkus und Handgeräten
- Smartphones oder Tablets (mobile Endgeräte)
- Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobile Computer)
- Mobile Akkus / PowerBanks
- Bitte achten Sie darauf, die auf dem Typenschild angegebene maximale Gesamtleistung nicht überschritten wird.
- Achten Sie bitte weiterhin darauf, dass keine Flüssigkeiten in die elektrische Ausrüstung des Schrankes eintreten.
- Geräte nur unter Aufsicht laden lassen. Eine längere Aufbewahrung (Lagerung) etwaiger Geräte mit Li-Ion Akku ist unzulässig.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com